

B-1T

Czujki magnetyczne są podstawowym elementem ochrony obwodowej, ich standardowym zadaniem jest wykrywanie otwarcia drzwi i okien. Średniej wielkości czujka kontaktronowa **B-1T** przeznaczona jest do montażu powierzchniowego, wyposażona została w terminale zaciskowe. Przeznaczona jest tylko do przykręcania do podłoża. Czujka dostępna jest w białej i brązowej wersji kolorystycznej.

- do montażu powierzchniowego (przykręcany)
- średniej wielkości obudowa



Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu	100
Maksymalny prąd przełączalny	0,5
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Masa	18
Maksymalna wilgotność	93±3%
Odległość zamknięcia styków kontaktronu	25
Odległość otwarcia styków kontaktronu	30
Wymiary obudowy magnesu	65,5 x 11,1 x 13,6
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Typ czujki (poza polem magnetycznym)	NO
Wymiary obudowy kontaktronu	65,5 x 11,1 x 13,6